

QUAL É A AUTONOMIA DAS BATERIAS?



O tempo de trabalho com uma bateria totalmente carregada depende de três fatores: a capacidade da bateria, a máquina na qual a bateria está instalada e o tipo de trabalho (ligeiro, pesado, etc.). O quadro mostra o tempo de funcionamento estimado das máquinas Husqvarna a bateria em diferentes situações de trabalho.

O tempo de carga de uma bateria totalmente descarregada depende da capacidade da bateria e do carregador utilizado. Em muitos casos, o tempo de carga é inferior ao tempo de trabalho. Portanto, se dispuser de duas baterias poderá trabalhar continuamente, utilizando uma bateria enquanto que a outra está a carregar.

TEMPO DE CARGA DAS BATERIAS COM DIFERENTES CARREGADORES



		CICLOS DE CARGA	QC500		QC330		QC80		QC80F	
			NÍVEL DE CARGA		NÍVEL DE CARGA		NÍVEL DE CARGA		NÍVEL DE CARGA	
			80%	100%	80%	100%	80%	100%	80%	100%
USO PROFSSIONAL A TEMPO INTERIRO	BLi950X	1500	1 h 40 min	2 h 55 min	3 h	4 h 5 min	12 h 40 min	14 h 10 min	12 h 40 min	14 h 10 min
	BLi550X	1500	1 h	1 h 25 min	1 h 40 min	2 h 5 min	7 h	9 h 10 min	7 h	9 h 10 min
	BLi300	1500	35 min	1 h	55 min	1 h 20 min	4 h	4 h 20 min	4 h	4 h 20 min
	BLi200	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	2 h 25 min	2 h 40 min	2 h 25 min	2 h 40 min
	BLi100	1500	30 min	50 min	30 min	50 min	1 h 5 min	1 h 25 min	1 h 5 min	1 h 25 min
TRABALHOS A TEMPO PARCIAL	BLi20	600	25 min	40 min	25 min	40 min	1 h 50 min	2 h 10 min	1 h 50 min	2 h 10 min
	BLi10	600	25 min	40 min	25 min	40 min	50 min	1 h 10 min	50 min	1 h 10 min

A melhor opção

AUTONOMIA COM UMA CARGA



APLICAÇÃO	NOME PRODUTO	BATERIA								
		BLi950X	BLi550X	BLi300	BLi200	BLi100	BLi20	BLi10		
MOTOSERRAS										
Poda		535i XP®	7 h 30 min	3 h 45 min	2 h 15 min	1 h 15 min	40 min	1 h	30 min	
		T535i XP®								
		330i	8 h 15 min	4 h 15 min	—	45 min	—	35 min	—	
		120i	3 h	1 h 30 min						
Poda		535i XP®	13 h	6 h 30 min	4 h	2 h 15 min	1 h	1 h 45 min	50 min	
		T535i XP®								
Carpintaria		535i XP®	18 h 45 min	9 h 15 min	5 h 30 min	3 h	1 h 30 min	2 h 30 min	1 h 10 min	
		T535i XP®								
		330i	20 h 30 min	10 h 15 min						
Toragem		535i XP®	3 h 15 min	1 h 45 min	1 h	35 min	15 min	25 min	10 min	
		T535i XP®								
		330i	4 h	2 h						
ROÇADORAS FLORESTAIS										
Limpeza		530iPX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	40 min	1 h	30 min	
PODADORAS										
Poda		530iPT5	11 h 30 min	5 h 45 min	3 h 30 min	2 h	50 min	1 h 30 min	40 min	
		530iP4								
		115iPT4								
ROÇADORAS/APARADORES DE RELVA										
Corte exigente		520iRX	4 h 15 min	2 h	1 h 15 min	40 min	20 min	30 min	15 min	
		520iLX								
		315iC	3 h 45 min	1 h 45 min	1 h	35 min	30 min			
Corte ligeiro		520iRX	8 h 15 min	4 h 15 min	2 h 30 min	1 h 20 min	40 min	1 h	30 min	
		520iLX								
		315iC	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	30 min	50 min	25 min	
		115iL	5 h 30 min	3 h	—	1 h 15 min	40 min	1 h	30 min	
CORTA-SEBES										
Corte exigente		520iHE3	6 h	3 h	1 h 45 min	1 h	30 min	50 min	25 min	
		520iHD70								
		520iHD60								
Corte ligeiro		520iHE3	12 h 30 min	6 h 15 min	3 h 45 min	2 h	1 h	1 h 30 min	50 min	
		520iHD70								
		520iHD60								
		115iHD45	7 h 30 min	4 h	—	2 h	1 h	1 h 30 min	45 min	
SOPRADORES										
Sopro forte		550iBTX*	1 h	30 min	—	—	—	—	—	
		530iBX**								
		525iB	1 h 45 min	45 min	35 min	15 min	10 min	15 min	15 min	
		320iB Mark II								
Sopro ligeiro		550iBTX*	1 h 45 min	50 m	—	—	—	—	—	
		530iBX**								
		525iB	3 h 30 min	1 h 45 min	1 h	35 min	20 min	30 min	15 min	
		320iB Mark II								
CORTADORES DE RELVA										
Corte		LC 353iVX	—	—	35 min	20 min	—	15 min	—	
		LC 347iVX			40 min	25 min				
		LC 247iX			45 min	30 min				
		LC 141iV			1 h	30 min	25 min	20 min		
		LC 141i			1 h 5 min	35 min	25 min	30 min		20 min
		LB 146i			1 h	30 min	—	25 min		—
		S138i								

Os tempos de funcionamento correspondem ao tempo de trabalho utilizando a função save™, trabalho efetivo, manutenção básica e deslocamentos/escaladas necessárias para operações genéricas.

As orientações fornecidas são apenas indicativas e nem sempre podem ser repetidas de uma configuração para outra. *Requer baterias dorsais BLi. **Requer bateria dorsal/cinturão para baterias FLEXi

A melhor opção